



SINCRO FB2 MB ALTERNATORE MONO- TRIFASE 19KVA AVR

Product description:

Alternatore trifase senza spazzole - AVR.

- Classe d'isolamento H
- IP23
- Tensione standard 230/400 V - 50 Hz
- Terminali: 6
- Cuscinetti: Sono dimensionati per un utilizzo pesante
- Comportamento transitorio: La caduta di tensione transitoria per un'applicazione del carico nominale a cos 0.8 è inferiore al 18%
- Funzionamento monofase: Gli alternatori FB2 possono essere collegati per l'utilizzo in monofase

L'immagine è puramente indicativa.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Giri motore (giri/min): 3000
Numero poli: 2
Potenza monofase (KW): 9.12
Potenza monofase (KVA): 11.4
Potenza trifase (KW): 15.2
Potenza trifase (KVA): 19
Rendimento (%): 87.1
Grado di protezione: IP23





Peso a secco (Kg): 74.5

Spazzole: No

Tipo di alternatore: Velocità Costante

Regolatore di tensione: AVR

